

**1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ**

Сейфы серии TSN предназначены для хранения бумажных документов в офисах и жилых помещениях.

**2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ**

В комплект поставки входят:

- для моделей TSN.xx - сейф, 2 ключа, руководство по эксплуатации сейфа;
- для моделей TSN.xx-EL - сейф, 1 ключ от аварийного замка, руководство по эксплуатации сейфа, инструкция по эксплуатации электронного замка;
- для моделей TSN.xxT - сейф, 2 ключа от внешней двери, 2 ключа от внутреннего отделения, руководство по эксплуатации;
- для моделей TSN.xxT-EL - сейф, 1 ключ от аварийного замка, 2 ключа от внутреннего отделения, руководство по эксплуатации, инструкция по эксплуатации электронного замка;

**3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Модель	Габариты (высота – ширина – глубина, мм)			Объём, л		Кол. полок	Вес изд.* кг
	сейф		внутреннее отделение	сейф	внутреннее отделение		
	внешние	внутренние					
<b>TSN.30</b>	300 – 435 – 360	296 – 430 – 300	-	37	-	1	15.1
<b>TSN.30-EL</b>	300 – 435 – 381	296 – 430 – 300	-	37	-	1	15.4
<b>TSN.37</b>	370 – 435 – 360	366 – 430 – 300	-	47	-	1	16.8
<b>TSN.37-EL</b>	370 – 435 – 381	366 – 430 – 300	-	47	-	1	17.1
<b>TSN.50</b>	500 – 435 – 360	496 – 430 – 300	-	66	-	1	20.4
<b>TSN.50-EL</b>	500 – 435 – 381	496 – 430 – 300	-	66	-	1	20.7
<b>TSN.65T</b>	650 – 435 – 360	468 – 430 – 300	174 – 430 – 270	60	20	1	27.8
<b>TSN.65T-EL</b>	650 – 435 – 381	468 – 430 – 300	174 – 430 – 270	60	20	1	28.1
<b>TSN.90T</b>	900 – 435 – 360	718 – 430 – 300	174 – 430 – 270	92	20	1	34.9
<b>TSN.90T-EL</b>	900 – 435 – 381	718 – 430 – 300	174 – 430 – 270	92	20	1	35.2

\* - допустимое отклонение +/-10 % от указанного в таблице веса изделия.

**4. УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ**

Во избежание получения механических травм при закрывании сейфа не допускайте нахождения рук в проеме створки двери или непосредственно на ней.

**5. УСТАНОВКА СЕЙФА**

Сейф устанавливается на ровную поверхность и при необходимости крепят анкерными болтами через отверстия, предусмотренные в дне сейфа. При установке на поверхность с декоративным покрытием рекомендуется наклеить фетровые ножки на дно сейфа. Ножки клеить симметрично на расстоянии примерно 20 мм от кромок. Анкерные болты и фетровые ножки в комплектацию сейфа не входят.

**6. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ**

1. При возникновении неисправности обращайтесь в сервисную службу компании "Промет".
2. Предотвращайте утерю ключей или кодовой комбинации - дубликаты не изготавливаются; при утере ключей и кодовой комбинации сейф вскрывается с применением специальных инструментов, что потребует замены замка.
3. Открытие сейфа аварийным ключом (для моделей EL) осуществляется в соответствии с инструкцией по эксплуатации электронного замка (входит в комплектацию).

**7. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА**

1. Сейф должен храниться в упаковке фирмы-изготовителя в сухом помещении.
2. Сейфы можно перевозить всеми видами крытого транспорта или в контейнерах.
3. При несоблюдении потребителем требований по хранению и транспортировке сейфа, претензии к качеству в адрес изготовителя не принимаются.

**8. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ**

1. Техническое обслуживание сейфа: смазывание машинным маслом дверных петель - проводится по мере необходимости.
2. Не допускаются удары по ключу, вставленному в замок. Это может привести к выходу замка из строя.
3. Сейф может эксплуатироваться в помещениях при температуре окружающего воздуха от 1 до 40°С и относительной влажности не более 60%.
4. Работа электронного замка и ригельной системы, рассчитана на 10 000 циклов, рекомендуется менять электронный замок после 10 000 циклов, но не реже чем через 7 лет.

**9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

Гарантийный срок эксплуатации сейфа - 1 год со дня продажи. В случае отсутствия записи о продаже гарантийный срок исчисляется со дня выпуска продукции. Изготовитель не несёт ответственность за неисправность сейфа и не гарантирует безотказную работу изделия в случаях: нарушений рекомендаций по транспортировке, хранению, эксплуатации; проведения ремонта некомпетентными лицами; умышленной порчи.

**10. СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА**

Адрес ближайшей сервисной службы компании "Промет" Вы можете узнать через Интернет по адресу <http://www.safe.ru>. Сейф изготовлен ООО «НПО ПРОМЕТ», 142791, г. Москва, дер. Сосенки. Система менеджмента качества изготовителя сертифицирована на соответствие требованиям ИСО 9001:2015.

Дата изготовления: \_\_\_\_\_

Отметка службы качества \_\_\_\_\_

**1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ**

Сейфы серии TSN предназначены для хранения бумажных документов в офисах и жилых помещениях.

**2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ**

В комплект поставки входят:

- для моделей TSN.xx - сейф, 2 ключа, руководство по эксплуатации сейфа;
- для моделей TSN.xx-EL - сейф, 1 ключ от аварийного замка, руководство по эксплуатации сейфа, инструкция по эксплуатации электронного замка;
- для моделей TSN.xxT - сейф, 2 ключа от внешней двери, 2 ключа от внутреннего отделения, руководство по эксплуатации;
- для моделей TSN.xxT-EL - сейф, 1 ключ от аварийного замка, 2 ключа от внутреннего отделения, руководство по эксплуатации, инструкция по эксплуатации электронного замка;

**3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Модель	Габариты (высота – ширина – глубина, мм)			Объём, л		Кол. полок	Вес изд.* кг
	сейф		внутреннее отделение	сейф	внутреннее отделение		
	внешние	внутренние					
<b>TSN.30</b>	300 – 435 – 360	296 – 430 – 300	-	37	-	1	15.1
<b>TSN.30-EL</b>	300 – 435 – 381	296 – 430 – 300	-	37	-	1	15.4
<b>TSN.37</b>	370 – 435 – 360	366 – 430 – 300	-	47	-	1	16.8
<b>TSN.37-EL</b>	370 – 435 – 381	366 – 430 – 300	-	47	-	1	17.1
<b>TSN.50</b>	500 – 435 – 360	496 – 430 – 300	-	66	-	1	20.4
<b>TSN.50-EL</b>	500 – 435 – 381	496 – 430 – 300	-	66	-	1	20.7
<b>TSN.65T</b>	650 – 435 – 360	468 – 430 – 300	174 – 430 – 270	60	20	1	27.8
<b>TSN.65T-EL</b>	650 – 435 – 381	468 – 430 – 300	174 – 430 – 270	60	20	1	28.1
<b>TSN.90T</b>	900 – 435 – 360	718 – 430 – 300	174 – 430 – 270	92	20	1	34.9
<b>TSN.90T-EL</b>	900 – 435 – 381	718 – 430 – 300	174 – 430 – 270	92	20	1	35.2

\* - допустимое отклонение +/-10 % от указанного в таблице веса изделия.

**4. УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ**

Во избежание получения механических травм при закрывании сейфа не допускайте нахождения рук в проеме створки двери или непосредственно на ней.

**5. УСТАНОВКА СЕЙФА**

Сейф устанавливается на ровную поверхность и при необходимости крепят анкерными болтами через отверстия, предусмотренные в дне сейфа. При установке на поверхность с декоративным покрытием рекомендуется наклеить фетровые ножки на дно сейфа. Ножки клеить симметрично на расстоянии примерно 20 мм от кромок. Анкерные болты и фетровые ножки в комплектацию сейфа не входят.

**6. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ**

1. При возникновении неисправности обращайтесь в сервисную службу компании "Промет".
2. Предотвращайте утерю ключей или кодовой комбинации - дубликаты не изготавливаются; при утере ключей и кодовой комбинации сейф вскрывается с применением специальных инструментов, что потребует замены замка.
3. Открытие сейфа аварийным ключом (для моделей EL) осуществляется в соответствии с инструкцией по эксплуатации электронного замка (входит в комплектацию).

**7. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА**

1. Сейф должен храниться в упаковке фирмы-изготовителя в сухом помещении.
2. Сейфы можно перевозить всеми видами крытого транспорта или в контейнерах.
3. При несоблюдении потребителем требований по хранению и транспортировке сейфа, претензии к качеству в адрес изготовителя не принимаются.

**8. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ**

1. Техническое обслуживание сейфа: смазывание машинным маслом дверных петель - проводится по мере необходимости.
2. Не допускаются удары по ключу, вставленному в замок. Это может привести к выходу замка из строя.
3. Сейф может эксплуатироваться в помещениях при температуре окружающего воздуха от 1 до 40°С и относительной влажности не более 60%.
4. Работа электронного замка и ригельной системы, рассчитана на 10 000 циклов, рекомендуется менять электронный замок после 10 000 циклов, но не реже чем через 7 лет.

**9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

Гарантийный срок эксплуатации сейфа - 1 год со дня продажи. В случае отсутствия записи о продаже гарантийный срок исчисляется со дня выпуска продукции. Изготовитель не несёт ответственность за неисправность сейфа и не гарантирует безотказную работу изделия в случаях: нарушений рекомендаций по транспортировке, хранению, эксплуатации; проведения ремонта некомпетентными лицами; умышленной порчи.

**10. СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА**

Адрес ближайшей сервисной службы компании "Промет" Вы можете узнать через Интернет по адресу <http://www.safe.ru>. Сейф изготовлен ООО «НПО ПРОМЕТ», 142791, г. Москва, дер. Сосенки. Система менеджмента качества изготовителя сертифицирована на соответствие требованиям ИСО 9001:2015.

Дата изготовления: \_\_\_\_\_

Отметка службы качества \_\_\_\_\_